

# Internationales Steckernetzteil 12 V/1,5 A (Litze)

Art.-Nr. AZZU10010

Seite 1 von 1



Mit dem internationalen Steckernetzteil versorgen Sie Alarmkomponenten der Secvest/Secvest 2WAY mit der nötigen Spannung. Die beigefügten internationalen Steckeradapter ermöglichen die länderübergreifende Nutzung in Europa, Großbritannien und Australien.

## Technologien

- Geeignet für Infomodul (FU8200 und FUM050030)
- Innensirene (FU8230 und FUSG50010)
- Universalmodul (FU8210 und FUM050020)
- Bedienteil (FU8110 und FUBE50000)
- GSM/PSTN Wähler (AZ6302)
- Inklusive Adapter für EU, UK, AU

## Technische Daten - Internationales Steckernetzteil 12 V/1,5 A (Litze)

Abmessungen	(B x H x T) ca. 44 x 74 x 35 mm
Breite	44 mm
Gehäusematerial	ABS (weiß)
Höhe	74 mm
Kabellänge	1,5 m
Länge	35 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Spannungsversorgung AC	100 – 240 V