Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Art.-Nr. FUAA35001A

Das Smartvest Funk-Alarmanlage App - Basis Set ermöglicht den bequemen Einstieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Das Wort „smart“ bezieht sich dabei nicht nur auf das Produkt und die Bedienung über Tablet oder Smartphone - schon die Installation ist dank Plug and Play und vorkonfigurierten Komponenten im Set ganz einfach. Zeitaufwendiges Verdrahten und Bohren gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Neben der Zentrale mit App, bietet das Basis Set dank Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und dem dafür benötigten Zubehör alles für eine erste Basisabsicherung Ihres Zuhauses. Die kostenlose App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale und damit die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Das Basis Set ist auf bis zu 32 Funk-Komponenten und 4 IP Kameras erweiterbar. So lassen sich beispielsweise mit der Smartvest Funk-Steckdose (FUHA35000A) Anwesenheitssimulationen und diverse weitere Automatismen vieler elektronischer Geräte realisieren.

Technologien

- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Komplettset mit Zentrale & App, Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und Zubehör
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene und Push-Benachrichtigung via App und E-Mail
- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Bis zu 32 Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Anzahl Sabotage-Meldergruppen	32
Artikelgewicht	0.755 kg
Breite	280 mm
Ereignisspeicher	Ja
Funk vernetzt	Ja
Färbung	weiß
Höhe	280 mm
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Max. Anzahl Meldergruppen	32
Neu	Nein
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Produktgruppe	Sets
Schnittstelle extern	Ja
Tiefe	89 mm
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Weight	1048

Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder

Abdeckküberwachung	Nein
Abmessungen	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Akkutyp	AA (1,5V)
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.163 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	3
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	61 mm
Bruttogewicht	0.252 kg
Detektionsverfahren	Wärmerkennung
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Färbung	weiß

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Technische Daten - Smartvest Funk-Bewegungsmelder

Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	105 °
How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=h48jJAyzLto, https://www.youtube.com/watch?v=NxCaXkzY208, https://www.youtube.com/watch?v=eKcY9npSBYE
Höhe	110 mm
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Meldeart	passiv Infrarot
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	Aufbau
Neu	Nein
PIR-Blickwinkel horizontal	105 °
PIR-Blickwinkel vertikal	45 °
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Produktgruppe	Melder
Radio networked	Yes
Sabotageschutz	Nein
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	PIR
Stromaufnahme	15 mA
Stromaufnahme Standby	0.03 mA
Tiefe	52 mm
Tierimmun	Nein
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Weight	194
EAN	4003318388293

Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Abmessungen	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Akkutyp	CR2032 (3V)
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.03 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Technische Daten - Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)
Breite des Sensors	14 mm
Bruttogewicht	0.092 kg
Einsatzbereiche	Innenraum
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=EJkwJhpqRMQ, https://www.youtube.com/watch?v=hGwW99U-zQQ, https://www.youtube.com/watch?v=BCit5IGF-YM
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	Aufbau
Neu	Nein
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Produktgruppe	Melder
Sabotageschutz	Ja
Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme	15 mA
Stromaufnahme Standby	0.005 mA
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Weight	71
EAN	4003318388309

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

Abmessungen	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Akkutyp	CR2032 (3V)
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.022 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	30 mm
Bruttogewicht	0.056 kg
Facettenfarbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=6BW3jQUZyDU, https://www.youtube.com/watch?v=3wC35WFgsvU, https://www.youtube.com/watch?v=4aLiSMzFMGg
Höhe	60 mm
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
LED Anzeige	Ja
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	sonstige
Neu	Nein
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Produktgruppe	Melder
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Radio networked	Yes
Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme	15 mA
Stromaufnahme Standby	0.005 mA
Tiefe	14 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Technische Daten - Smartvest Funk-Fernbedienung

WEEE-Gruppe	09
Weight	32
EAN	4003318774430

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Abmessungen	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Akkutyp	AA (1,5V)
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail / SMS / Akustisches Warnsignal
Anzahl Benutzer	1
Anzahl Drahtzonen	0
Anzahl Ereignisse	1,000
Anzahl Funkzonen	32
Anzahl Sabotage-Meldergruppen	32
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.54 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	6
Breite	280 mm
Bruttogewicht	1.04 kg
Ereignisspeicher	Ja
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=G5JiRH-Gvhs, https://www.youtube.com/watch?v=UET9wDYgjmY, https://www.youtube.com/watch?v=uYzb7t095bw, https://www.youtube.com/watch?v=TsDz5zXP4eY, https://www.youtube.com/watch?v=w1Axb6DW60I, https://www.youtube.com/watch?v=vDwLAfxJJX4, https://www.youtube.com/watch?v=D6NMjgIJSFA, https://www.youtube.com/watch?v=RqTqXzzAUZY, https://www.youtube.com/watch?v=Ihfu_coXIbU
Höhe	280 mm
Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=056EarmfcVY

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis Set

Technische Daten - Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Integrierte Sirene	< 90 dB
Kompatibel zu	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Leuchtfarbe	Blau / Gelb / Rot
Länge	89 mm
Max. Anzahl Meldergruppen	32
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Produktgruppe	Zentrale
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2024-12-31
Schnittstelle extern	Ja
Sendeleistung	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	480 mA
Tiefe	89 mm
Unterstütze IP Kameras	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	AES128, HTTPS
WEEE-Gruppe	09
Weight	540
EAN	4003318388286

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026