

Détecteur de mouvements sans fil insensible aux animaux

Art.-Nr. FU8360

Seite 1 von 2



Le détecteur de mouvement sans fil avec tolérance pour animaux (FU8360) est un détecteur de la Secvest (ou de la Terxon avec un module d'extension sans fil). Il réagit au mouvement thermique qu'il notifie à la centrale d'alarme. Le détecteur de mouvement sans fil FU8360 est insensible aux animaux familiers. En d'autres termes, il fait la distinction entre une personne et un animal familier. Alors que le déplacement d'une personne dans une pièce est détecté à 100 %, le déplacement d'un animal familier pesant jusqu'à 30 kg n'est pas pris en compte. Il est possible que les animaux ayant un poids inférieur déclenchent une alarme. Le risque de déclenchement intempestif est particulièrement élevé lorsque l'animal à proximité du détecteur peut se déplacer, sauter ou voler. Le meilleur endroit pour installer le détecteur de mouvement sans fil est directement au mur, entre 1,8 m et 2,4 m du sol, dans un coin de la pièce. N'installez pas l'équipement en face d'une source de chaleur (par ex. un appareil de chauffage) ou d'une fenêtre. N'installez pas non plus votre détecteur de mouvement à proximité immédiate de câbles électriques, conduites de gaz ou appareils électroniques qui génèrent à la longue de la chaleur. À titre d'exemple, un télécopieur peut fonctionner également en votre absence, émettre de la chaleur et déclencher ainsi un détecteur de mouvement PIR. L'angle de couverture du détecteur de mouvement sans fil s'élève à 90 ° et sa portée de détection à 10 mètres maximum, selon sa hauteur d'installation. Il est en outre équipé d'une zone-creep. La zone-creep évite qu'un intrus ne passe en rampant sous le détecteur de façon inaperçue.

Technologies

- Détecteur de mouvement PIR pour l'intérieur
- Détecte les déplacements de chaleur
- Insensible aux animaux d'un poids inférieur à 30 kg se déplaçant au sol
- Angle de vision de 90°, idéal pour la pose en angle Portée de 10 m
- Angle de visée de 90°, idéal pour un montage en coin
- Zone de couverture de 12 mètres

Détecteur de mouvements sans fil insensible aux animaux

Art.-Nr. FU8360

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvements sans fil insensible aux animaux

Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	3.6 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - type	3,6 V CC, pile au lithium type AA
Classe d'environnement	I
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 81x73x47 mm
Filtre de lumière blanche	Oui
Fréquence radio	868,6625 MHz
Hauteur	73 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Immunité aux animaux	Oui
Largeur	81 mm
Longueur	47 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Méthode de détection	Reconnaissance thermique
Poids net	0,14 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Puissance radio	10 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de capteur	PIR
Zone de détection du détecteur (m)	10 m