

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 6

De Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App - Basisset biedt een ongecompliceerde instap in het moderne wonen met een betrouwbare algehele beveiliging in combinatie met aantrekkelijke huisautomatiserings-functies. Het woord 'smart' duidt hierbij niet alleen op het product en de bediening met tablet of smartphone - reeds de installatie is dankzij plug-and-play en voorgeconfigureerde componenten in de set uiterst eenvoudig. Complexe bedrading en boren behoren hierdoor definitief tot het verleden. Naast de centrale met app biedt de basisset dankzij magneet- en bewegingsmelders, afstandsbediening alles voor een eerste basisbeveiliging van uw huis. Met de gratis app heeft u vanuit de hele wereld toegang tot de centrale en daarmee de zekerheid dat thuis alles in orde is. De centrale heeft een geïntegreerde sirene die bij een alarm afgaat met een volume van 90dB en kan daarnaast ook met pushnotificaties via app en e-mail alarmeren. Met de geïntegreerde hygrometer kan bovendien op ieder moment worden gereageerd op veranderingen in de ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid. De basisset kan worden uitgebreid tot maximaal 32 draadloze componenten en 4 IP-camera's. Zo kunnen bijvoorbeeld met het draadloze Smartvest-stopcontact (FUHA35000A) aanwezigheidsimulaties en diverse andere geautomatiseerde functies met vele elektronische apparaten worden uitgevoerd.

Technologieën

- Slimme en betrouwbare algehele veiligheid voor thuis eenvoudig zelf te monteren
- Complete set met centrale en app, draadloos magneetcontact, draadloze bewegingsmelder en afstandsbediening
- Snelle plug-and-play installatie van de centrale met 5 V-voeding en draadloze componenten
- Algehele veiligheid met back-up batterij voor noodstroomvoeding en uitbreidbaar tot max. 32 draadloze componenten + 4 IP-camera's
- Controleren en besturen wat er thuis gebeurt: mobiele toegang van overal met de gratis Smartvest-app (iOS en Android)
- Directe alarmering via geïntegreerde, luide 90dB-sirene en push-notificatie via app en e-mail
- Intuïtieve app-bediening met live-beelden van de camera, snapshotfunctie en aanwezigheidsimulatie dankzij licht-/tv-besturing (draadloze contactdoos als accessoires is nodig)
- Altijd zekerheid met 1.000 opgeslagen gebeurtenissen en opgenomen camerabeelden
- Tot 32 scenario's; slimme lichtregeling: installatie uitgeschakeld, beweging gedetecteerd, licht aan
- Geïntegreerde hygrometer met indicatie van de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte

Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Aantal sabotage-meldergroepen	32
Artikelgewicht	0.755 kg
Breedte	280 mm
Compatibel met Smartvest	Ja
Diepte	89 mm
Draadloos netwerk	Ja

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 2 von 6

Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Externe interface	Ja
Hoogte	280 mm
Logboek	Ja
Max. aantal meldergroepen	32
Productgroep	Sets
VdS-klasse	ohne
WEEE-groep	09

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-Bewegingsmelder

Accutype	AA (1,5V)
Afdekkingsbewaking	Nee
Afmetingen	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Artikelgewicht	0.163 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte	61 mm
Brutogewicht	0.252 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Detectiemethode	Warmte detectie
Diepte	52 mm
Display	LED
Hoogte	110 mm
Immuun tegen dieren	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
PIR-beeldhoek horizontaal	105 °
PIR-beeldhoek verticaal	45 °
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Sensortype	PIR
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0.03 mA

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 6

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-Bewegingsmelder

Toepassingsgebieden	Binnen
VdS-klasse	ohne
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	Wit
EAN	4003318388293

Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Artikelgewicht	0.03 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte van de sensor	14 mm
Brutogewicht	0.092 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Draadloos netwerk	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0.005 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
VdS-klasse	ohne
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	wit
EAN	4003318388309

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 6

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-afstandsbediening

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Artikelgewicht	0.022 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte	30 mm
Brutogewicht	0.056 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Diepte	14 mm
Display	LED
Hoogte	60 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Montagemethode	autres
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0.005 mA
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	Wit
EAN	4003318774430

Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Aantal draadloze zones	32
Aantal draadzones	0
Aantal gebeurtenissen	1,000
Aantal gebruikers	1
Aantal sabotage-meldergroepen	32
Accutype	AA (1,5V)
Afmetingen	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 5 von 6

Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

Alarmering	Push notificatie / E-Mail / SMS / Akoestisch waarschuwingssignaal
Artikelgewicht	0.54 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	6
Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte	280 mm
Brutogewicht	1.04 kg
Codering	AES128, HTTPS
Compatibel met	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Diepte	89 mm
Display	LED
Draadloos netwerk	Ja
Externe interface	Ja
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Hoogte	280 mm
Ingebouwde sirene	< 90 dB
Kleur verlichting	Blauw / Geel / Rood
Lengte	89 mm
Logboek	Ja
Max. aantal meldergroepen	32
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Noodstroomvoorziening	Ja
Ondersteunde IP-camera's	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Productgroep	Centrale
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35mm
Stroomopname	480 mA
VdS-klasse	zonder
Voedingsspanning DC	5 V
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm



Security Tech Germany

Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Basisset

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 6 von 6

Technische gegevens - Smartvest Draadloos Alarmsysteem en App – Centrale

kleur	Wit
EAN	4003318388286