

Funk-Rauchmelder für Secvest Control II

Art.-Nr. FU2200

Seite 1 von 1



Optischer Rauchmelder mit Streulichtprinzip, Überwachungsfläche: ca. 40 m², Automatik-Reset • Überwachungsfläche: max. 40 qm • integrierte Testtaste • Automatik-Reset nach Alarm • Batterieunterspannungsmeldung • stündliche Senderstatusmeldung • Leuchtanzeige bei Alarm • Prüftaste zum manuellen Selbsttest • Batterielebensdauer: ca. 3-5 Jahre (2x3V Lithium-Batterie - nicht enthalten) • Funkfrequenz: 433 MHz, post zugelassen • Abmessungen (HxØ): 25x138mm, Farbe: weiß

Caractéristiques techniques - Funk-Rauchmelder für Secvest Control II

| | |
|---------------------|-----|
| Contrôle de tension | Non |
|---------------------|-----|