

# Détecteur de fumée sans fil

Art.-Nr. FU5100

Seite 1 von 2



Le détecteur de fumée sans fil est une extension de la centrale Secvest 868 (ou de la Terxon avec un module d'extension sans fil). Il réagit aux particules de fumées et à une température maximale élevée. Ces indicateurs sont détectés de façon fiable et notifiés à la centrale d'alarme sans fil. Le détecteur de fumée optique sans fil est installé au plafond au milieu de la pièce. Distance à respecter par rapport à la paroi latérale : au moins 15 cm, distance par rapport à chaque angle : au moins 50 cm. Son rayon de détection couvre jusque 40 m<sup>2</sup>. Il est recommandé d'installer un détecteur de fumée par étage, à chaque sortie d'escalier, dans chaque chambre et dans le salon. Le détecteur de fumée optique reconnaît des particules de fumée pénétrant son compartiment de mesure ainsi que le dépassement d'un seuil de température ambiante de 65° C. Relié dans l'installation d'alarme, le détecteur de fumée sans fil occupe en permanence une zone qui reste sous surveillance même lorsque l'installation est désactivée. Outre l'alarme fournie par la centrale (éventuellement reliée au centre d'urgence via AWAG ou AWUG), l'appareil de signalisation piézoélectrique intégrée du détecteur du détecteur fournit une notification d'alarme supplémentaire d'au moins 85 dB. Comparé aux batteries correspondantes (9 V lithium), le détecteur de fumée sans fil a une durée de vie d'environ 12 mois. La durée de vie varie en fonction de la fréquence à laquelle vous testez le détecteur. Il est recommandé de le tester une fois par semaine. Lorsque la charge de la batterie est faible, le détecteur le signale par des bips réguliers. Le détecteur a reçu les certifications V et INCE.

## Technologies

- Détecteur de fumées optique et détecteur de température maximale pour une surface
- de détection jusqu'à 40 m<sup>2</sup>
- Appareil de signalisation piézoélectrique intégré
- Durée de vie de batterie: environ 3 ans

## Caractéristiques techniques - Détecteur de fumée sans fil

Alimentation électrique CC	9 V
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP)105x105x34 mm
Sirène intégrée	Oui
Surveillance anti-sabotage	10 V/m

# Détecteur de fumée sans fil

Art.-Nr. FU5100

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Détecteur de fumée sans fil

Température de fonctionnement max.	65 °C
Zone de détection du détecteur (m <sup>2</sup> )	40 m <sup>2</sup>