

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 1 von 3



Un autre multitalent

La caméra sur batterie supplémentaire ABUS WLAN complète un set existant composé d'une caméra sur batterie WLAN ABUS et d'une station de base WLAN ou une station de base WLAN séparée.

Comme ta caméra sans fil existante, la caméra supplémentaire convient à tous les endroits où il n'y a pas de prise de courant ou de raccordement électrique. Avec une station de base, tu peux utiliser jusqu'à 2 caméras sans fil (également disponibles en kit). Plus de besoins ? Ensuite, il suffit d'ajouter une autre station de base - l'application permet d'intégrer jusqu'à 8 stations de base et 16 caméras sans fil.

Tout comme la ou les caméras de l'ensemble, la caméra supplémentaire est 100 % sans fil et tout aussi rapide à utiliser. Avec l'angle de vue de 120 degrés de la caméra, tu as une bonne vue d'ensemble. L'application te montre les images en direct & les enregistrements. Tu reçois des messages push lorsque la caméra détecte un mouvement (via le capteur PIR) ou lorsque la batterie est faible. L'autonomie de la batterie peut atteindre 6 mois (selon les conditions sur place). En seulement 4 heures, la batterie est entièrement rechargée. La résolution Full HD et la LED de lumière blanche garantissent des images couleur détaillées de jour comme de nuit. La pluie, la neige et les forts rayons du soleil ne sont pas un problème pour la caméra résistante aux intempéries.

Technologies

- caméra de surveillance 100% sans fil avec WLAN, batterie, message push en cas d'alarme de mouvement, résolution Full HD, images couleur même la nuit et accès gratuit via l'application pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
- Nécessaire pour le fonctionnement : Station de base ABUS WLAN pour caméra batterie (disponible séparément ou en kit)
- Placement flexible à l'ext. & l'int. grâce à l'alimentation par batterie & WLAN ; boîtier résistant aux intempéries (IP65) ; à poser sur une étagère à l'int., à fixer à l'ext. avec un support à tête sphérique (au lieu d'un aimant manipulable)
- Vite opérationnelle, mise en service simple (en quelques min. avec l'assistant d'appli.) ; accès crypté dans le réseau WLAN et en déplacement au livestream, à la mémoire et toutes les fonctions (détecteur de mouv./capteur PIR, LED lum. blanche, etc.)
- Détection de mouvement entièrement automatique, notification push et enregistrements (réagit de manière fiable à la chaleur corporelle et ignore les mouvements de branches/feuilles par exemple)

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 2 von 3

- Gestion intelligente de la batterie ; durée de vie de la batterie jusqu'à 6 mois (avec environ 4 prises de vue/accès par jour ; la durée de vie diminue en cas d'utilisation fréquente/prolongée, de chaleur/gel ou d'éloignement de la station de base)
- Identifie les détails importants, par tous les temps, même dans l'obscurité, grâce à des images en couleur riches en détails grâce à la LED lumière blanche intégrée, à la résolution Full HD (1080p, 2 mégapixels) et à un grand angle de vision de 120°
- Il suffit de taper du doigt dans l'application pour que la fonction d'interphone soit activée, afin de clarifier rapidement les situations sur place grâce à quelques mots échangés (audio bidirectionnel par haut-parleur & microphone)
- Caméra au design noir, adaptée aux façades sombres, en bois ou en briques rouges
- Fait partie de Comfort-Line & Smart Security World ABUS ; compatible avec syst. d'alarme Smartvest

Caractéristiques techniques - Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Accès simultané au réseau | 3 |
| Alerte | Notification push |
| Alimentation électrique CC | 5 V |
| Angle de visée horizontal | 115 ° |
| Angle de vue PIR | 112 ° |
| Angle de vue vertical | 75 ° |
| Autonomie de la batterie | jusqu'à 6 mois |
| Balance des blancs | AWB |
| Batterie | Oui |
| Commutation jour/nuit | Auto |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression audio | g711 |
| Compression vidéo | H.264 |
| Connexion réseau Wi-Fi | Wi-Fi (2,4GHz) |
| Couleur | noir |
| Cryptage | WPA2 |
| DSP | Ingenic T30 |
| Dimensions | 103 x 51 x 54 mm |
| Distance focale | 2,9 mm |
| Débit binaire audio | 64kbps |
| Enregistreur d'images | Sony IMX307 |
| Entrée audio | Microphone |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Humidité de l'air min. | 10% % |

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

| | |
|--|--|
| Indice de protection IP | 65 |
| LED à lumière blanche | 1 |
| Logiciel | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Luminosité lumière blanche LED | 28 lm |
| Matériau du boîtier | la plastique |
| Microphone | Oui |
| Modes d'enregistrement | PIR sur détection de mouvement / Manuel |
| Modes de résolution | VGA / 720p / 1080p |
| Nombre d'utilisateurs | 3 |
| Plage de fréquences | 2,4 GHz |
| Poids brut | 0,277 kg |
| Portée PIR | 8 m |
| Portée radio | 10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales m |
| Protocoles de réseau | 802.11 b/g/n |
| Résolution maximale à fréquence d'images | Full HD (1080p) @ 20fps |
| Sortie audio | Haut-parleur |
| Technologie | Réseau |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C |
| Température des couleurs | 3000 K |
| Type de batterie | 2 x 18650 Li-Ion piles rechargeables |
| Type de connecteur | microUSB |
| Éclairage minimal (couleur) | 1 lx |