

Funk-Rauchmelder für Secvest Control II

Art.-Nr. FU2200

Seite 1 von 1



Optischer Rauchmelder mit Streulichtprinzip, Überwachungsfläche: ca. 40 m², Automatik-Reset

Technologien

- Überwachungsfläche: max. 40 qm
- integrierte Testtaste
- Automatik-Reset nach Alarm
- Batterieunterspannungsmeldung
- stündliche Senderstatusmeldung
- Leuchtanzeige bei Alarm
- Prüftaste zum manuellen Selbsttest
- Batterielebensdauer: ca. 3-5 Jahre (2x3V Lithium-Batterie - nicht enthalten)
- Funkfrequenz: 433 MHz, post zugelassen
- Abmessungen (HxØ): 25x138mm, Farbe: weiß

Technische Daten - Funk-Rauchmelder für Secvest Control II

Spannungsüberwachung	Nein
----------------------	------