

Secvest Funk-Pflegenotrufsender

Art.-Nr. FU8390

Seite 1 von 2



Der Secvest 2WAY Funk-Notrufsender ist ein Handsender für die Secvest 2WAY. Mit ihm können Sie per Knopfdruck einen medizinischen Notruf über Ihre Funkalarmzentrale absetzen. Der Funk-Notrufsender macht so Ihre Secvest zu einer Hausnotrufzentrale. Mit einem Gewicht von 14 Gramm und einer Größe von 44 x 32 x 13 mm passt der Sender in jede Tasche. Ein Knopfdruck genügt und über das integrierte analoge Telefonwahlgerät der Secvest wird ein medizinischer Notruf an eine vordefinierte Nummer oder eine Leitstelle abgesetzt. So ermöglicht der Notrufsender in Kombination mit der Alarmanlage vor allem älteren Menschen ein sorgenfreies Leben in den eigenen vier Wänden. Befestigen lässt sich der Funk-Notrufsender entweder am Armband oder Gürtel, oder Sie tragen ihn um den Hals. Der Sender ist gegen Strahlwasser (Schutzklasse IP65) geschützt und muss somit auch unter der Dusche nicht abgelegt werden. Mit entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Notrufsender eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren.

Technologien

- Zum schnellen Absetzen eines Pflegenotrufs
- Klein und handlich
- Strahlwassergeschützt (IP65)
- Befestigung an Arm, Gürtel oder um den Hals

Technische Daten - Secvest Funk-Pflegenotrufsender

Abmessungen	(BxHxT) 44x32x13 mm
Batterie - Typ	Eingelötete 3V Lithium Batterie
Batterie - max. Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Breite	44 mm
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	32 mm
Länge	13 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Secvest Funk-Pflegenotrufsender

Art.-Nr. FU8390

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Pflegenotrufsender

Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,01 kg
Schutzart IP	65
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II