

# Eycasa Basisstation

Art.-Nr. CASA30200

Seite 1 von 2



## Technologien

- Funk-Zentrale mit 7“ Farb-Monitor zum Empfang von Bild und Ton der Eycasa Komponenten im Innenbereich
- Sehen, sprechen, hören und schalten (Türöffner) per Funk
- Sichere, digitale Funkübertragung
- Bedienung über Touchscreen Display
- Verwaltung von Ereignislisten
- Wahlweise Wand- oder Tischmontage
- Anzeige von bis zu 4 Kameras gleichzeitig
- Automatischer Ansichtenwechsel nach Ereignis
- Software über integrierten SD-Karten-Slot erweiterbar
- Memoboard für Kurznotizen

## Technische Daten - Eycasa Basisstation

Anschließbare Geräte	Eycasa Basisstation
Anzahl Kanäle	4
Auflösung	800 x 600
Befestigung	Tischhalterung, Wandhalterung
Breite	185 mm
Datenrate Audio	0,064 Mbps
Datenrate Video	2 Mbps
Einstellbarer Alarmton	5 Klingeltöne
Ereignisspeicher	500
Frequenz Audio	1,9 GHz
Frequenz Video	2,4 GHz
Funkreichweite	30 m (abhängig von den baulichen Gegebenheiten) * m

# Eycasa Basisstation

Art.-Nr. CASA30200

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Eycasa Basisstation

Höhe	200 mm
Lautsprecher	8 Ohm, 2W x 2
Länge	100 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation Audio	TMDA
Modulation Video	FHSS+GFSK
Monitor	7“ Touch Screen LCD
Nettogewicht	0,67 kg
Netzwerkanschluss	RJ45
Schutzart IP	30
Sendeleistung Audio	20
Sendeleistung Video	13,5
Sensibilität Audio	-82
Sensibilität Video	-82
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	SDHC-Karte, max. 32 GB
Stromaufnahme	800 mA