

Eycasa Funk Videotürsprechanlage

Art.-Nr. CASA31000

Seite 1 von 4



Die Eycasa Video-Türstation bietet eine Sprecheinheit inklusive Türöffner-Funktion und integrierter Videokamera für den Tag- und Nachtbetrieb. Die Basis-Station bietet Ihnen dabei hohen Bedienkomfort und ist flexibel um Funk-Komponenten erweiterbar.

Sicherheit & Komfort im Paket: Gegensprechen, Türöffnen, Videoüberwachung

Mit Eycasa sprechen Sie nicht nur mit der Person vor der Tür und öffnen diese. Sie sehen, wer vor der Tür steht und haben die Möglichkeit, über die Basisstation zu sprechen und den Türöffner zu schalten. Das System ist um 3 weitere Funk-Kameras erweiterbar, um neben der Haustür weitere Zugänge (Terrasse, Kellertüre, Garage usw.) zu sichern.

Basisstation: Die Schaltzentrale mit Komfort, ohne Kabel

In der Basisstation laufen alle Daten zusammen: Auf dem 7"-Touchscreen-Farbdisplay sehen Sie das Videobild von der Türstation, können Gegensprechen und schalten den Türöffner. Auf Wunsch können die Live-Videobilder der Türstation mit der neuen Software Version 1.6 auch auf SD-Karte gespeichert werden. Die Aufzeichnung der Türstation-Kamera startet dann, sobald die Türklingel betätigt wird.

Die Bedienung geht Ihnen einfach von der Hand - und die Basisstation kommuniziert mit Türstation und anderen Komponenten per Funk, ohne lästige Kabel im Wohnraum. Die Station arbeitet mit bis zu 4 Kameras, die gleichzeitig am Monitor angezeigt werden. Sie eignet sich zur Wand- und Tischmontage.

Video-Türstation: Einfache Installation, gut zum Nachrüsten von Bestandsbauten

Die Türstation kann horizontal oder vertikal installiert werden. Dabei können die Anschlüsse einer vorherigen Sprechanlage genutzt werden. Der Stromanschluss erfolgt am vorhandenen Klingeltraffo. Ansonsten ist keinerlei weitere Verkabelung nötig - das gesamte System basiert auf Funk-Komponenten.

Flexibel erweiterbar mit Zusatz-Komponenten

Das System wächst mit Ihren Ansprüchen mit. Es lässt es sich um max. 3 Funk-Kameras, 1 Family Care Kamera und 1

Eycasa Funk Videotürsprechanlage

Art.-Nr. CASA31000

Seite 2 von 4

Mobilteil erweitern.

Technologien

- Tür & Haus Funk-Videosystem zum Sehen, Sprechen, Hören und Schalten
- 3 in 1: Gegensprechen, Türöffnen plus Videoübertragung
- Set enthält Video-Türstation und Basisstation
- Sichere Funkübertragung von Bild und Ton zwischen Tür- und Basisstation
- Nachtsicht im Nahbereich der Kamera (IR LEDs)
- Erweiterbar um 3 Funk-Kameras
- Installation im überdachten Außenbereich (IP54)
- Betrieb mit Klingeltrafo
- Ideal zum Nachrüsten von Bestandsbauten

Technische Daten - Eycasa Funk Videotürsprechanlage

Bildschirmdiagonale	7,0000000462 in
---------------------	-----------------

Technische Daten - Eycasa Videotürstation

Alarmierung	Türklingelsignal an Basisstation
Anschließbare Geräte	Eycasa Basisstation
Anzahl IR LEDs	8
Auflösung	640 x 480 Pixel (VGA)
Ausrichtung	Horizontal oder vertikal °
Betriebsmodus	Permanente Spannungsversorgung oder Batteriebetrieben
Bildaufnehmer	1/4“ CMOS
Bildrate	20
Breite	135 mm
Brennweite	2,5 mm
Datenrate Audio	0,064 Mbps
Datenrate Video	2 Mbps
Frequenz Audio	1,9 GHz
Frequenz Video	2,4 GHz
Funkreichweite	30 (abhängig von den baulichen Gegebenheiten) 30 m
Höhe	315 mm
IR-Abstrahlwinkel	120 °
IR-Reichweite (bis zu)	1,5 m
IR-Schwenkfilter	Nein
Lautsprecher	8 Ohm, 2W x 1
Länge	32 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja

Eycasa Funk Videotürsprechanlage

Art.-Nr. CASA31000

Seite 3 von 4

Technische Daten - Eycasa Videotürstation

Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation Audio	TMDA
Modulation Video	FHSS+GFSK
Nettogewicht	0,6 kg
Proximity Schlüssel	bis zu 10 Schlüssel einlernbar
Relaisausgang	2 (Potentialfrei, NO, max. 1A AC, max. 2A DC)
Schutzart IP	54
Sendeleistung Audio	20
Sendeleistung Video	13,5
Sensibilität Audio	-82
Sensibilität Video	-82
Spannungsversorgung AC	12 – 24 V
Spannungsversorgung DC	12 – 24 V
Stromaufnahme	800 mA
Videokomprimierung	MPEG-4
EAN	4043158051445

Technische Daten - Eycasa Basisstation

Anschließbare Geräte	Eycasa Basisstation
Anzahl Kanäle	4
Auflösung	800 x 600
Befestigung	Tischhalterung, Wandhalterung
Breite	185 mm
Datenrate Audio	0,064 Mbps
Datenrate Video	2 Mbps
Einstellbarer Alarmton	5 Klingeltöne
Ereignisspeicher	500
Frequenz Audio	1,9 GHz
Frequenz Video	2,4 GHz
Funkreichweite	30 m (abhängig von den baulichen Gegebenheiten) * m
Höhe	200 mm
Lautsprecher	8 Ohm, 2W x 2
Länge	100 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation Audio	TMDA
Modulation Video	FHSS+GFSK
Monitor	7“ Touch Screen LCD
Nettogewicht	0,67 kg

Eycasa Funk Videotürsprechanlage

Art.-Nr. CASA31000

Seite 4 von 4

Technische Daten - Eycasa Basisstation

Netzwerkanschluss	RJ45
Schutzart IP	30
Sendeleistung Audio	20
Sendeleistung Video	13,5
Sensibilität Audio	-82
Sensibilität Video	-82
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	SDHC-Karte, max. 32 GB
Stromaufnahme	800 mA
EAN	4043158051452