

Répéteur WLX Pro

Art.-Nr. ACPA00007

Seite 1 von 1



Le répéteur wAppLoxx Pro : réception et portée optimisées

Pour un niveau d'équipement plus élevé, le système wAppLoxx Pro permet une portée accrue avec le répéteur wAppLoxx Pro. Jusqu'à 32 cylindres peuvent être programmés dans un même répéteur. La technologie d'antennes duplex et la possibilité de raccorder des antennes externes donnent lieu à des possibilités d'utilisation encore plus flexibles. Au total, il est possible d'utiliser jusqu'à 6 répéteurs par wAppLoxx Pro Control et d'étendre la portée radio jusqu'à 60 m entre le CTRL et les composants de porte.

Caractéristiques techniques - Répéteur WLX Pro

Batterie - type	Batterie plomb-gel pour min. 20 heures d'alimentation de secours (accessoire : ACAC00068)
Couleur	blanc
Dimensions	164 x 164 x 37 mm
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-RP
Fréquence radio	868,3 MHz
Matériau du boîtier	plastique
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C