

8-Zonen Drahterweiterung für Terxon M

Art.-Nr. AZ5130

Seite 1 von 1



Die 8 Zonen Drahterweiterung ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon M. Über dieses Modul können Sie Ihre Einbruchmeldeanlage um bis zu 8 verdrahtete Alarmzonen erweitern. Per 4-adriger Bus-Verdrahtung wird die 8 Zonen Drahterweiterung mit der Hauptplatine der Terxon M verbunden. Bis zu 3 Erweiterungsmodule (egal ob Funk oder Draht) können Sie an Ihre vorhandene Alarmzentrale anschließen. Die Terxon M kann somit auf bis zu 32 Zonen ausgebaut werden. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und sabotageüberwacht. Die Art der Verdrahtung - NC oder DEOL - bleibt Ihnen überlassen- sie muss jedoch für alle Zonen gleich sein. Über eine Steckbrücke auf der Platine adressieren Sie die Zonen der Erweiterungsmodule (9 bis 16, 17 bis 24 und 25 bis 32). Die 8 Zonen Drahterweiterung ist VSÖ und INCERT zertifiziert.

Technologien

- 8 programmierbare Zonen
- Sabotageüberwacht
- Einfacher Anschluss mit 4-Draht-BUS
- Spannung/Leistung: 12 VDC / max. 30 mA

Technische Daten - 8-Zonen Drahterweiterung für Terxon M

Anschlüsse	4-Draht Bus
Leistungsaufnahme	30 W
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Nein