

Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 1 von 2



Schnelle und unauffällige Hilfe bei Überfällen

Der Secvest Funk-Überfalltaster ist ein Melder der Secvest Funkalarmanlage. Per Knopfdruck lässt sich über ihn einfach und diskret ein Überfallalarm auslösen, um im Ernstfall schnell Hilfe zu verständigen. Dieser Hilferuf funktioniert auch, wenn die Alarmzentrale nicht scharf geschaltet ist.

Lauter Alarm oder stille Hilfe

Sie können selbst bestimmen, ob der Alarm lokal und laut ausgelöst werden soll oder ob Einsatzkräfte still informiert werden sollen. Optimale Einsatzorte des Funk-Überfalltasters sind Schlafräume und Eingangsbereiche sowie die Tischkante unterhalb eines Ladentisches.

Technologien

- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Wird z. B. unter der Ladentheke befestigt
- Sabotageüberwachung

Technische Daten - Secvest Funk-Überfalltaster

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 85x85x52 mm |
| Absicherungsart | sonstige Gefahrenmelder |
| Batterie - Typ | Lithiumbatterie - CR2477N |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Breite | 85 mm |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Farbe | weiß |
| Funkalarm-Bandbreite | Schmalband |

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Überfalltaster

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Gehäusematerial | Thermoplastischer Kunststoff |
| Höhe | 85 mm |
| Kompatibel zu | Secvest, Terxon, BUM060040 |
| Länge | 52 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Schutzart IP | 32 |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Tiefe | 52 mm |
| Umweltklasse | II |
| VdS Klasse | ohne |