# Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Art.-Nr. FUAA45000

Zuverlässige Sicherheit. Jeden Tag
Du willst dein Zuhause mit modernen Mitteln vor Einbruch schützen? Dann ist die Funk-Alarmanlage Smartvest Pro genau das Richtige für dich.

Ob nachts, kurz beim Einkaufen oder zwei Wochen im verdienten Urlaub - mit der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro ist dein Zuhause stets zuverlässig und zudem clever geschützt: Die integrierte, lautstarke Innen-Sirene schlägt Einbrecher in die Flucht. Und zeitgleich informiert dich die Smartvest Pro-App via Push-Benachrichtigung.

Alle Geräte sind im Handumdrehen installiert, denn sie kommunizieren kabellos miteinander. Die Zentrale benötigt lediglich eine freie Steckdose. Das zeitlose Design fügt sich in jedes Wohnambiente nahtlos ein.

Das Starter-Set bringt, neben der Zentrale, erste Kern-Komponenten direkt mit: So sichert der Öffnungsmelder eine Tür oder ein Fenster deiner Wahl gegen Einbruch. Die Fernbedienung dient, genauso wie die kostenfreie App für dein Handy, zum Ein- und Ausschalten der Alarmanlage.

Einbruchschutz, Brandschutz & vieles mehr

Die Smartvest Pro-App ist darüber hinaus der Dreh- und Angelpunkt des Sicherheitssystems. Mit ihr fügst du weitere Geräte ganz nach Bedarf hinzu: Praktische Gefahrenmelder schützen etwa vor Elementarschäden durch Feuer und Wasser. Smarte Überwachungskameras liefern Livebilder auf alle Smartphones und Tablets, die mit deiner Anlage verbunden sind. Ein cleverer Schlossantrieb an der Haustür deaktiviert die Alarmanlage automatisch - beim Nach-Hause-Kommen brauchst du damit keinen klassischen Schlüssel mehr. Sprachassistenten lassen sich integrieren, um beispielsweise die Alarmanlage scharf zu schalten.

Entscheiden leicht gemacht: Die Funk-Alarmanlage Smartvest Pro ist mit all ihren Komponenten rund um die Uhr

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

# Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set



einsatzbereit. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

## Technologien

- Starter-Set der Smartvest Pro Funk-Alarmanlage: mit Zentrale inklusive integrierter Innen-Sirene, Öffnungsmelder, Fernbedienung und kostenfreier Smartvest Pro-App für Smartphones und Tablets
- Schreckt Einbrecher wirksam ab: durch lautstarken Alarm und bereits zuvor durch zusätzliche, sichtbare Außen-Komponenten (Überwachungskameras/Außen-Sirene)
- Im Ernstfall immer die volle Kontrolle: Push-Nachricht und App auf Handy oder Tablet zeigen alle gemeldeten Ereignisse (mit Sicherheitskamera inklusive Livestream)
- Herzstück Smartvest Pro-App: Alarmanlage ein- und ausschalten (auch von unterwegs), Ereignisliste/Speicher abrufen, nach Bedarf Alarm-, Kamera- und Tür-Szenarien komfortabel einrichten (kein Abo erforderlich)
- Gut vorbereitet: zum selbst Installieren (auch ohne Vorkenntnisse), Alarmzentrale ins Heimnetzwerk integrierbar per LAN/WLAN (geführt durch die App)
- Für alle Familienmitglieder: Alarmanlage steuern per Smartphone, Tablet, Fernbedienung, optional über Code-Eingabe oder Chipschlüssel (siehe Bedienteil), Szenario-Start z. B. per Sprachassistent
- Stark abgesichert: Zentrale/Einbruchmelder vor Abreißen/Sabotage geschützt, Akku-Betrieb bei Stromausfall, optionales Mobilfunk-Modul (springt ein, wenn WLAN/LAN ausfällt)
- Clever erweitern: mehr Öffnungsmelder, kompatible Erschütterungsmelder, Rauchmelder und Wassermelder, smarte Türschlösser (steuern Alarmanlage automatisch), praktische Überwachungskameras und vieles mehr
- Zuverlässige Sicherheit für dein Zuhause: Tag und Nacht, angenehm sicher

## Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

| | |
|---|---|
| Anzahl Sabotage-Meldergruppen | 32 |
| Artikelgewicht | 0.615 kg |
| Breite | 130 mm |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Funk vernetzt | Ja |
| Höhe | 34 mm |
| Kompatibel zu | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Max. Anzahl Meldergruppen | 32 |
| Neu | Nein |
| Notstromversorgung | Ja |
| Produktgruppe | Zentrale |
| Schnittstelle extern | Ja |
| Tiefe | 195 mm |
| VdS Klasse | ohne |
| WEEE-Gruppe | 09 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

# Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set



## Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 195 x 130 x 34 mm |
| Akkutyp | 18650 Lithium-Akku wiederaufladbar |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal |
| Anzahl Ereignisse | 1,000 |
| Anzahl Funkzonen | 32 |
| Anzahl Sabotage-Meldergruppen | 32 |
| Anzeige | LED |
| Artikelgewicht | 0.54 kg |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - GRS-Typ | 18650 |
| Batterie - Laufzeit | max. 20 h |
| Batterie - Menge | 2 |
| Batterie - festverbaut | Ja |
| Breite | 130 mm |
| Bruttogewicht | 0.756 kg |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Facettenfarbe | weiß |
| Funk vernetzt | Ja |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868.3 MHz |
| Funkreichweite | Je nach Installation max. 100 m |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Höhe | 34 mm |
| Integrierte Sirene | < 90 dB |
| Kompatibel zu | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Länge | 195 mm |
| Max. Anzahl Meldergruppen | 32 |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Netzwerkanschluss | RJ-45-Anschluss / WLAN (10/100 Mbps) |
| Neu | Nein |
| Notstromversorgung | Ja |
| Produktgruppe | Zentrale |
| Sendeleistung | 11,3 dBm |
| Software | App: Smartvest Pro |
| Spannungsversorgung AC | 100 - 240 V |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

# Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set



## Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Zentrale

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Steckertyp | DC-Stecker: 3,5 x 1,35 mm |
| Tiefe | 195 mm |
| Unterstütze IP Kameras | ABUS PPIC31020, PPIC42520, PPIC44520, PPIC46520, PPIC9100, PPIC52520, PPIC54520 |
| VdS Klasse | ohne |
| WEEE-Gruppe | 09 |
| EAN | 4003318867798 |

## Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 78 x 28 x 11 mm |
| Akkutyp | CR2032 (3V) |
| Artikelgewicht | 0.055 kg |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 1 Jahr(e) |
| Breite des Sensors | 28 mm |
| Bruttogewicht | 0.088 kg |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Facettenfarbe | weiß |
| Funk vernetzt | Ja |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868.3 MHz |
| Funkreichweite | Je nach Installation max. 100 m |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Kompatibel zu | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Montageart | Aufbau |
| Neu | Nein |
| Produktgruppe | Melder |
| Sendeleistung | 11,3 dBm |
| Stromaufnahme | 0.014 mA |
| VdS Klasse | ohne |
| WEEE-Gruppe | 09 |
| EAN | 4003318419089 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

# Smartvest Pro Funk-Alarmanlage & App - Starter Set

Art.-Nr. FUAA45000



## Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Fernbedienung

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 69,5 x 28 x 8 mm |
| Akkutyp | CR2032 (3V) |
| Anzeige | LED |
| Artikelgewicht | 0.019 kg |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - festverbaut | Nein |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 1 Jahr(e) |
| Breite | 28 mm |
| Bruttogewicht | 0.031 kg |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Facettenfarbe | sonstige |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868.3 MHz |
| Funkreichweite | max. 100 m |
| Gehäusematerial | Plastik |
| Höhe | 69.5 mm |
| LED Anzeige | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Montageart | sonstige |
| Neu | Nein |
| Produktgruppe | Steuereinheiten |
| Radio networked | Yes |
| Schutzart IP | 20 |
| Sendeleistung | 11,3 dBm |
| Stromaufnahme Standby | 0.01 mA |
| Tiefe | 8 mm |
| VdS Klasse | ohne |
| WEEE-Gruppe | 09 |
| EAN | 4003318419010 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026