

Secvest 2WAY trådløs overfaldssender

Art.-Nr. FU8305

Seite 1 von 2



Den trådløse overfaldssender (FU8305) er en håndsender til Secvest (eller til Terxon med et trådløst udvidelsesmodul). Hvis du har brug for hjælp, kan du let og diskret udløse en overfaldsalarm ved blot at trykke på en knap. Da den trådløse overfaldssender kun vejer 14 gram og kun måler 44 x 32 x 13 mm kan du sagtens have den i lommen. Senders forbindes med en Secvest-bruger. Selvom anlægget er i dagstilling, er det nok at trykke på knappen for at udløse en overfaldsalarm. I systemindstillingerne i Secvest vælger du selv, om det skal være en lokal eller en stille alarm. Den trådløse overfaldssender kan enten fastgøres på et armbånd eller bælte, eller du kan bære den om halsen. Med kapslingsklasse IP 65 er senderen beskyttet mod vandstråler, og du behøver derfor ikke tage den af, når du skal i brusebad.

Er det ikke foreneligt med FUAA50000.

Teknologier

- Til diskret udløsning af en overfaldsalarm
- Lille og handy
- Stænkvandsbeskyttet (IP65)
- Enkel og diskret overfaldsalarm
- Kan sættes fast på armen eller i bæltet eller hænges om halsen

Tekniske oplysninger - Secvest 2WAY trådløs overfaldssender

Batteri - maks. batterilevetid	5 År
Beskyttelsesklasse IP	65
Bredde	44 mm
Farve	sort
Husmateriale	ABS
Højde	32 mm
Kompatibel med	Secvest, Terxon
Længde	13 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m

Secvest 2WAY trådløs overfaldssender

Art.-Nr. FU8305

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest 2WAY trådløs overfaldssender

Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 44x32x13 mm
Nettovægt	0,01 kg
Sikkerhedsgrad	2
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz
VdS-klasse	*Unbenannt (Kennung: ohne)