

Smartvest trådløs klokke

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 1 von 2



Den trådløse Smartvest-dørklokke er en udvidelse af Smartvest til signalering indendørs. Dørklokken understøtter 5 forskellige signaltoner og kan udsende signaler i 3 forskellige lydstyrker (4 ringetoner, 1 alarmtone). Udløserne af et signal kan konfigureres individuelt, hvorved den trådløse dørklokke egner sig som klokke og alarmgiver. Takket være den automatiske supervision (funktionstests flere gange om dagen) til alarmcentralen er der altid overblik over funktionsdueligheden, og der kan reageres på lavt batteriniveau i god tid.

Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til signalering indendørs
- 5 ringe-/signaltoner (4 ringetoner, 1 alarmtone) kan konfigureres individuelt (dvs. tilknytning sensor - ringetone)
- Lydstyrke kan indstilles i 3 trin
- Kan også bruges til signalering tilfælde af en alarm
- Automatisk supervision: funktionstests og tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen flere gange om dagen
- optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via blå LED
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs klokke

Alarmering	Akustisk advarselssignal
Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	1 År
Batteri - mængde	3
Batteri - type	AA (1,5V)
Bruttovægt	0,19 kg
Display	LED
Farve	Hvid

Smartvest trådløs klokke

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs klokke

Husmateriale	plastique
Justerbar alarmtone	5 Gong toner
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Lydtryk	60 / 70 / 80 dB
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 60 x 28 x 105 mm
Nettovægt	0,145 kg
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Strømforbrug	265 mA
Strømforbrug i standby	0,0265 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m