



Sikkerhedsmodul bruges som ekstra manipulationsbeskyttelse til ABUS dørstationen for at hindre ulovlig åbning af døren i tilfælde af, at dørstationen brydes op med vold. Ud over sikkerhedsmodul kan der integreres elektriske låsecylindere eller exit-knapper.

Teknologier

- Sikkerhedsmodul til ABUS dørstation
- Manipulationsbeskyttelse til den dørstation
- Interface til elektriske låse

Tekniske oplysninger - Sikkerhedsmodul

| | |
|-----------------------------|---|
| Alarmudgang (NO/NC) | Door Relay (2A 30VDC / 0.5A 125AC) |
| Bredde | 115 mm |
| Dybde | 25 mm |
| Emballagesprog | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Enheder, der kan tilsluttes | TVHS20000, TVHS20010, TVHS20000S, TVHS20010S |
| Husmateriale | Metal |
| Højde | 48 mm |
| Indgange | 1 x Udgangsknap, 1 x Lås, 1 x Dørmagnet, 1 x Alarm ud |
| Længde | 25 mm |
| Maks. driftstemperatur | 55 °C |
| Maks. luftfugtighed | 90 % |
| Min. driftstemperatur | -30 °C |
| Monteringstype | vægmontering |
| Mål | (B x H x D) 115 x 48 x 25 mm |
| Nettovægt | 0,145 kg |
| Sprog, vejledning | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Spændingsforsyning DC | 12 V |
| Tilslutninger | 1 x RS-485 |