

Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 1 von 2

El Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest permite la vigilancia de ventanas y puertas, montándose cómodamente sin necesidad de cableado ni taladros gracias a su funcionamiento con pilas. En caso de carga baja de la pila, el detector de apertura inalámbrico Smartvest lo notificará automáticamente a la central. La aplicación gratuita de Smartvest le guía el proceso de cambio de pilas paso a paso. En combinación con el enchufe inalámbrico Smartvest, además de la vigilancia pueden accionarse funciones inteligentes (por ejemplo: puerta abierta, luz encendida). Debido a su tamaño, el detector de apertura inalámbrico Smartvest pasa totalmente desapercibido y se integra discretamente en la decoración de la sala.

Tecnologías

- Ampliación de Smartvest para la supervisión de puertas y ventanas
- Montaje rápido y sin cables, sin necesidad de cableado ni de taladrar gracias a su funcionamiento con batería
- Protección anti-sabotaje mediante contacto en la tapa
- Notificación óptica durante la puesta en marcha y funcionamiento a través de LED azul
- Supervisión automática: Pruebas de funcionamiento diarias y notificación a la central de Smartvest
- Notificación a la central de Smartvest en caso de poca carga de la batería
- Vida útil de la batería de hasta 1 año
- Pequeño, discreto, seguro

Datos técnicos - Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m
Anchura del sensor	14 mm
Clase VdS	without
Color de superficie	blanco
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Consumo de corriente	15 mA
Consumo de corriente en standby	0.005 mA
Dimensiones	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Grupo RAEE	09
Grupo de productos	Detector
Humedad mín.	10
Material de la carcasa	Plastica
Modulación radio	FSK
Máx. humedad del aire	80 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C

Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 2 von 2

Datos técnicos - Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest

Pantalla	LED
Peso bruto	0.092 kg
Peso del artículo	0.03 kg
Pila - cantidad	1
Pila - duración máxima de la pila	1 a
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Potencia de emisión	4,5 dBm
Protección antisabotaje	Sí
Radiofrecuencia	868 MHz
Red inalámbrica	Sí
Tipo de batería	CR2032 (3V)
Áreas de aplicación	Interiores