

Station de Base Eycasa

Art.-Nr. CASA30200

Seite 1 von 2



Technologies

- Station de base sans fil avec moniteur couleur LCD 7" pour la réception de données vidéo et audio des composants Eycasa à l'intérieur.
- Transmission radio numérique, sûre
- Commande de l'application complète de l'interphone : voir, entendre, parler et ouvrir la porte
- Commande par écran à effleurement
- Gestion de listes d'événements
- Montage mural ou sur table, au choix
- Affichage de jusqu'à 4 caméras simultanément
- Commutation automatique des vues, selon l'événement
- Logiciel extensible par fentes pour cartes SD intégrées
- Tableau pour prendre des notes

Caractéristiques techniques - Station de Base Eycasa

Alimentation électrique CC	12 V
Appareils compatibles	Station de base Eycasa
Connexion réseau	RJ45
Consommation de courant	800 mA
Débit de données audio	0,064
Débit de données vidéo	2
Fixation	Support de table, support mural
Fréquence audio	1,9 GHz
Fréquence vidéo	2,4 GHz
Haut-parleur	8 Ohm, 2 W x 2
Hauteur	200 mm

Station de Base Eycasa

Art.-Nr. CASA30200

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Station de Base Eycasa

Indice de protection IP	30
Largeur	185 mm
Longueur	100 mm
Microphone	Oui
Modulation audio	TMDA
Modulation vidéo	FHSS+GFSK
Mémoire des événements	500
Nombre de canaux	4
Poids net	0,67 kg
Portée radio	30 m (dépend des caractéristiques du bâtiment)* m
Puissance d'émission audio	20
Puissance d'émission vidéo	13,5
Résolution	800 x 600
Sensibilité audio	-82
Sensibilité vidéo	-82
Son d'alarme réglable	5 sonneries
Support d'enregistrement	Carte SDHC, 32 GB max.
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Écran	Écran tactile LCD 7"