

Secvest Émetteur d'Appel d'Urgence sans Fil



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT50000

Seite 1 von 2



Davantage de sécurité grâce à un appel d'urgence personnel

L'émetteur radio d'appel d'urgence Secvest transforme votre système d'alarme sans fil Secvest en une centrale d'appel d'urgence : une simple pression sur un bouton vous permet d'envoyer un appel médical d'urgence ou une alarme de panique depuis votre centrale d'alarme sans fil. L'émetteur manuel, petit et léger, va dans toutes les poches et peut ainsi être confortablement transporté avec soi. Il suffit d'une pression sur un bouton et un appel d'urgence est émis via le numéroteur intégré du Secvest, suivant le réglage, soit à un numéro prédéfini (par ex. un membre de la famille), soit à une station de contrôle.

Facile à utiliser et avec une longue durée de vie des piles

Ainsi, en combinaison avec le système d'alarme, l'émetteur d'appel d'urgence permet aussi à des personnes âgées ou dépendantes de mener une vie sans soucis dans leurs quatre murs. L'émetteur d'appel d'urgence sans fil peut être soit fixé sur un bracelet ou à la ceinture, soit porté autour du cou. L'émetteur est protégé contre les projections d'eau (indice de protection IP65) et peut, de ce fait, être également porté sous la douche. Avec les bonnes piles (3 V au lithium), l'émetteur d'appel d'urgence sans fil a une durée de vie de 5 ans environ.

Technologies

- Pour passer rapidement un appel d'urgence
- Compact et maniable
- Protégé contre les projections d'eau
- Fixation au bras, à la ceinture ou autour du cou
- Peut être utilisé en association avec Secvest 2Way (FU8000) uniquement comme bouton d'appel d'urgence

Caractéristiques techniques - Secvest Émetteur d'Appel d'Urgence sans Fil

| | |
|---|----------------------------|
| Alimentation électrique CC | 3 V |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 5 a |
| Batterie - type | Pile au lithium 3 V soudée |
| Classe VdS | non |

Secvest Émetteur d'Appel d'Urgence sans Fil



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT50000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Secvest Émetteur d'Appel d'Urgence sans Fil

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Classe d'environnement | II |
| Compatible avec | Secvest, Terxon, BUM060040 |
| Contrôle de tension | Oui |
| Couleur | blanc |
| Degré de sécurité | 2 |
| Dimensions | (LxHxP) 44x32x13 mm |
| Fréquence radio | 868,6625 MHz |
| Hauteur | 32 mm |
| Indice de protection IP | 65 |
| Largeur | 44 mm |
| Longueur | 13 mm |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Modulation | FM |
| Poids net | 0,014 kg |
| Portée max. réception (champ libre) | 100 m |
| Portée max. émission (bâtiment) | 30 m |
| Puissance radio | 10 mW |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |