

Détecteur de mouvement sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FUBW45000

Seite 1 von 3



Gardien pour le salon, le couloir etc.

Un intrus chez toi ? Ce détecteur le repère immédiatement si quelqu'un entre dans la zone de couverture. Il peut aussi servir dans des scénarios pratiques du quotidien.

Paragraphe

Ne pas savoir que quelqu'un n'ayant rien à y faire est chez toi : une vision effrayante. Si le système d'alarme sans fil Smartvest Pro est activé en ton absence, le détecteur de mouvement sans fil Smartvest Pro repère tout intrus bougeant dans sa zone de couverture. Il déclenche alors une alarme et une notification Push chez tous les utilisateurs connectés avec l'application Smartvest Pro.

Autre fonction pratique lorsqu'au moins une personne est à l'intérieur : en mode Smartvest Pro « Activé en interne », les détecteurs connectés sont mis en pause. Pendant la journée, le soir ou la nuit : tous les habitants peuvent se déplacer librement à l'intérieur tandis que des détecteurs d'ouverture au niveau des portes et des fenêtres assurent, par exemple, la protection contre les effractions.

Et pour améliorer ton confort : la prise sans fil Smartvest Pro disponible séparément permet par exemple d'allumer automatiquement un lampadaire. Pratique, lorsque tu rentres dans l'obscurité avec les mains chargées. Par ailleurs, le détecteur ignore les animaux : indépendamment du mode dans lequel se trouve le système de sécurité, le chien et le chat ne déclenchent donc pas d'alarme. Les piles durent longtemps et se remplacent facilement. Pour un chez-soi confortable et sûr. Pour toi et ta famille.

Technologies

- Placés dans le couloir, le salon, la salle technique, la cave etc., les détecteurs de mouvement sans fil Smartvest Pro détectent et signalent les personnes de manière fiable

Détecteur de mouvement sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FUBW45000

Seite 2 von 3

- Pour la protection contre le vol
- Déclenche une alarme et lance tous les scénarios personnalisés en combinaison avec le système d'alarme sans fil Smartvest Pro
- Capteur infrarouge passif (PIR) en pause en mode Smartvest Pro « Activé en interne » : pour la liberté de mouvement des occupants à l'intérieur
- Ignore les animaux domestiques (chiens, chats etc.)
- Fonction confort optionnelle, comme par exemple « en cas de mouvement dans l'escalier de la cave, la lumière s'allume » en combinaison avec la prise sans fil Smartvest Pro et un lampadaire usuel
- Protection contre l'arrachage/le sabotage (déclenche une alarme)
- Installation facile avec des pastilles adhésives ou des vis et des chevilles (livrées), sur un mur droit ou dans un angle
- Piles facilement remplaçables incluses

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement sans fil Smartvest Pro

| | |
|---|---|
| Angle de vue PIR horizontal | 105 ° |
| Angle de vue PIR vertical | 45 ° |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 1 a |
| Batterie - fonctionnement sur batterie | Oui |
| Batterie - quantité | 3 |
| Batterie - type | AA (1,5V) |
| Consommation de courant en veille | 0,03 mA |
| Couleur | blanc |
| Couleur lumineuse | Bleu |
| Dimensions | 107 x 58 x 52 mm |
| Domaines d'utilisation | Usage intérieur |
| Fréquence radio | 868,3 MHz |
| Humidité de l'air max. | 80 % |
| Humidité de l'air min. | 10 % |
| Immunité aux animaux | Oui |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Modulation radio | FSK |
| Poids brut | 0,19 kg |
| Poids net | 0,146 kg |
| Portée radio | max. 100 m (en fonction du lieu d'installation) m |
| Protection anti-sabotage | Oui |
| Puissance d'émission | 11.3 dBm |

Détecteur de mouvement sans fil Smartvest Pro



Art.-Nr. FUBW45000

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur de mouvement sans fil Smartvest Pro

| | |
|------------------------------------|-------|
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Type de capteur | PIR |