



## Gardien des portes ; fenêtres

Petits et discrets, les détecteurs d'ouverture surveillent en toute fiabilité les portes et fenêtres au niveau desquelles ils sont placés. Ils signalent instantanément toute ouverture non autorisée. Selon les besoins, ils peuvent également être utilisés pour des scénarios pratiques du quotidien.

Pour essayer de rentrer chez toi, un intrus s'attaque toujours aux fenêtres ou aux portes. De nuit chez soi ou en journée, à distance; si le système d'alarme sans fil Smartvest Pro est activé, le détecteur d'ouverture sans fil Smartvest Pro enregistre toute ouverture non autorisée et déclenche immédiatement une alarme. Il envoie aussi une notification Push à tous les utilisateurs connectés via l'application Smartvest Pro.

Équipe donc de détecteurs toutes les fenêtres et portes auxquelles un cambrioleur peut accéder. N'oublie pas non plus que les «;aides à la montée;», comme les poubelles, peuvent permettre d'accéder aux étages supérieurs, et qu'une entrée annexe, comme par exemple la cave ou le garage, doit souvent également être protégée.

Mais ce détecteur d'ouverture intelligent est d'une grande aide au quotidien également, pas uniquement en cas d'urgence; tu peux par exemple l'utiliser lorsque tu rentres à la maison la nuit, pour allumer automatiquement un lampadaire usuel grâce à une prise sans fil Smartvest Pro disponible séparément. La pile dure longtemps et se remplace facilement. Pour un chez-soi confortable et sûr. Pour toi et ta famille.

## Technologies

- Placés au niveau des fenêtres, de la porte de la maison, de la porte de la terrasse, des objets etc., les détecteurs d'ouverture sans fil Smartvest Pro détectent et signalent toute ouverture non autorisée de manière fiable
- Protection contre les effractions et les vols
- Déclenche une alarme et lance tous les scénarios personnalisés en combinaison avec le système d'alarme sans fil Smartvest Pro

# Détecteur d'ouverture sans fil Smartvest Pro



Art.-Nr. FUMK45000

Seite 2 von 2

- Fonction confort optionnelle, comme par exemple « si la porte de la cave s'ouvre, la lumière s'allume » en combinaison avec la prise sans fil Smartvest Pro et un lampadaire usuel
- Petit et discret, en deux parties pour le cadre de la fenêtre et le châssis dormant ou pour le cadre de la porte et le battant
- Installation facile avec autocollant ou vis (livrés)
- Pile incluse facile à remplacer

## Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture sans fil Smartvest Pro

Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Batterie - type	CR2032 (3V)
Consommation de courant	0,014 mA
Couleur	blanc
Dimensions	78 x 28 x 11 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Fréquence radio	868,3 MHz
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10 %
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation radio	FSK
Poids brut	0,088 kg
Poids net	0,055 kg
Portée radio	max. 100 m (en fonction du lieu d'installation) m
Puissance d'émission	11.3 dBm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C