

Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Centrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 1 von 2



La centrale Smartvest collega all'app gratuita fino a 32 componenti radio e fino a quattro telecamere IP, diventando così il centro di una casa moderna. Smartvest significa protezione affidabile a 360° e straordinarie funzioni di domotica. L'installazione Plug and Play è estremamente semplice anche per tutti i componenti aggiuntivi, che sono già preconfigurati e possono essere connessi all'app gratuita con la massima semplicità. Ogni ulteriore impostazione, ad esempio la simulazione di presenza, è configurabile in modo pratico e intuitivo tramite tablet o smartphone. L'igrometro integrato permette inoltre di reagire in qualsiasi momento a variazioni della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria. In caso di allarme, la centrale dispone di una potente sirena integrata da 90dB ed è in grado di avvisare contemporaneamente l'utente con notifiche push tramite app e e-mail.

Tecnologie

- Protezione intelligente e affidabile a 360° per la vostra abitazione; montaggio autonomo semplice
- Installazione rapida Plug&Play della centrale tramite alimentatore da 5 V e del rivelatore pre-configurato via radio, senza cablaggi e forature
- Protezione a 360° con batteria per l'alimentazione elettrica d'emergenza, espandibile a max. 32 componenti radio, 4 telecamere IP
- Controllate quello che sta succedendo a casa: accesso mobile da qualsiasi luogo grazie all'app gratuita Smartvest (iOS, Android)
- Gestione allarmi immediata grazie a una potente sirena integrata da 90 dB, notifica push tramite app ed e-mail
- Utilizzo intuitivo dell'app con panoramica live, funzione di istantanea e simulazione di presenza grazie al comando luci/TV (accessorio necessario: presa radio)
- Tranquillità duratura con un massimo di 1.000 eventi e registrazioni memorizzati
- Fino a 32 scenari configurabili individualmente, ad esempio controllo luci intelligente: impianto disattivato, rilevamento movimento, luce accesa
- Igrometro integrato per l'indicazione della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria

Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Centrale

Art.-Nr. FUAA35010A

Seite 2 von 2

Dati tecnici - Impianto di Allarme Radio e App Smartvest – Centrale

Accesso simultaneo alla rete	3
Alimentazione di tensione DC	5 V
Alimentazione elettrica d'emergenza	Sì
Batteria - funzionamento a batteria	Sì
Batteria - quantità	6
Batteria - tipo	AA (1,5V)
Cifratura	AES128, HTTPS
Classe VdS	Senza
Collegamento di rete	Connettore RJ-45 (10/100 Mbps)
Colore	Bianca
Colore luminoso	Blu / giallo / rosso
Compatibile con	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Corrente assorbita	480 mA
Dimensioni	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Display	LED
Frequenza radio	868 MHz
Gestione allarmi	Notifica push / E-Mail / SMS / Segnale acustico di avvertimento
Materiale alloggiamento	Plástico
Modulazione radio	FSK
Numero di zone filo	0
Numero eventi	1.000
Numero utenti	1
Numero zone radio	32
Peso lordo	1,04 kg
Peso netto	0,54 kg
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 30 - 100 m
Potenza di trasmissione	4,5 dBm
Sirena integrata	< 90 dB
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Telecamere IP supportate	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Temperatura di esercizio max.	40 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C
Tipo di spina	Spina-DC: 3,5 x 1,35mm
Umidità max.	80 %
Umidità min.	10