

Presa Radio Smartvest

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 1

Dati tecnici - Presa Radio Smartvest

Alimentazione di tensione AC	250 V
Altezza	99 mm
Campi d'impiego	Interno
Certificazioni	GS
Colore luminoso	Blu / Arancione
Colore sfaccettatura	Bianca
Compatibile con Secvest	No
Compatibile con Smartvest	Sì
Corrente assorbita in stand-by	10 mA
Dimensioni	(B x L x H) 55 x 31 x 99 mm
Display	LED
Frequenza radio	868 MHz
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Rilevatore
Larghezza	55 mm
Materiale alloggiamento	Plástico
Modulazione radio	FSK
Peso dell'articolo	0.129 kg
Peso lordo	0.176 kg
Portata radio	(A seconda dell'installazione) 30 - 100 m
Potenza di trasmissione	4,5 dBm
Potere di rottura	< 3680 W
Profondità	31 mm
Protezione dalla manomissione	No
Temperatura di esercizio max.	35 °C
Temperatura di esercizio min.	0 °C
Tipo di montaggio	outro
Tipo di spina	Schuko plug on device (tipo:F) / Schuko socket on device (tipo:F)
Umidità max.	80 %