

Internationale netstekkervoeding 12 V/1,5 A (Draad)

Art.-Nr. AZZU10011

Seite 1 von 1



Met de internationale netstekkervoeding krijgen de alarmcomponenten van de Secvest/Secvest 2WAY de nodige spanning. Dankzij de meegeleverde internationale stekkeradapters kunnen ze ook buiten de landsgrenzen in Europa, Groot-Brittannië en Australië worden gebruikt.

Technologieën

- Geschikt voor infomodule (FU8200 en FUM050030)
- Binnensirene (FU8230 en FUSG50010)
- Universele module (FU8210 en FUM050020)
- Bedieningspaneel (FU8110 en FUBE50000/FUBE50001)
- GSM/PSTN kiezer (AZ6302)
- Inclusief adapter voor EU, UK, AU
- Einde: Draad

Technische gegevens - Internationale netstekkervoeding 12 V/1,5 A (Draad)

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Afmetingen | (b x h x d) ca. 44 x 74 x 35 mm |
| Behuizingmateriaal | ABS |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 74 mm |
| Ingangsspanning AC | 230 V |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Lengte | 35 mm |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 80 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,153 kg |
| Uitgangsspanning DC | 12 V |
| Voedingsspanning AC | 100 – 240 V |