

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 1 von 4



Betrouwbare veiligheid. Elke dag

Wilt u uw huis met moderne middelen beschermen tegen inbraak? Dan is het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem iets voor u.

Of het nu 's nachts is, een snelle trip naar de supermarkt of twee weken op een welverdiende vakantie - met het draadloze Smartvest-alarmsysteem is uw huis altijd betrouwbaar en slim beveiligd: De geïntegreerde binnensirene met hoog volume jaagt inbrekers op de vlucht. En tegelijkertijd informeert de Smartvest Pro-app u via pushberichten.

Alle apparaten zijn in een handomdraai geïnstalleerd, omdat ze draadloos met elkaar communiceren. Het enige wat de centrale nodig heeft, is een vrij stopcontact. Het tijdloze design past naadloos in elke woonomgeving.

Naast de centrale bevat de startset ook meteen de eerste kerncomponenten: Zo beveiligt het alarm-magneetcontact een deur of raam naar keuze tegen inbraak. Net als de gratis app voor uw smartphone gebruikt u de afstandsbediening om het alarmsysteem in en uit te schakelen.

De Smartvest Pro-app is bovendien de spil van het veiligheidssysteem. U kunt er naar wens extra apparaten aan toevoegen: Praktische gevarenmelders beschermen tegen natuurlijke gevaren zoals vuur en water. Slimme bewakingscamera's leveren live-beelden naar alle smartphones en tablets die op uw systeem zijn aangesloten. Een slimme slotaandrijving op de voordeur deactiveert automatisch het alarmsysteem. Spraakassistenten kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd om het alarmsysteem in te schakelen.

Het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem en alle componenten zijn 24 uur per dag klaar voor gebruik. Voor een geruststellende veiligheid thuis.

Technologieën

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 2 von 4

- Draadloos Smartvest Pro-alarmsysteem startset: met centrale inclusief geïntegreerde binnensirene, alarm-magneetcontact, afstandsbediening en kosteloze Smartvest Pro-app voor smartphones en tablets
- Schrikt inbrekers effectief af met een luid alarm en al eerder door extra zichtbare buitencomponenten (bewakingscamera's/buitensirene)
- Altijd de volledige controle in noodgevallen: Pushbericht en app op smartphone of tablet tonen alle gemelde gebeurtenissen (met beveiligingscamera inclusief livestream)
- Het kloppende hart: Smartvest Pro-app: Alarmsysteem in- en uitschakelen (ook van onderweg), gebeurtenissenlijst/-geheugen oproepen, eenvoudig alarm-, camera- en deurscenario's naar wens instellen (geen abonnement nodig)
- Goed voorbereid: om zelf te monteren (zelfs zonder voorkennis), alarmcentrale kan worden geïntegreerd in het thuisnetwerk via LAN/WLAN (begeleid door de app)
- Voor alle gezinsleden: Bediening alarmsysteem via smartphone, tablet, afstandsbediening, optioneel via code-invoer of chipsleutel (zie bedieningseenheid), scenariostart bijv. via spraakassistent
- Sterk beveiligd: Centrale/inbraakmelder beveiligd tegen sabotage, werking op batterij bij stroomuitval, optionele mobiele telefoniemodule (neemt over als WLAN/LAN uitvalt)
- Intelligent uitbreiden: meer alarm-magneetcontacten, compatibele trillingsmelders, rookmelders en watermelders, slimme deursloten (sturen het alarmsysteem automatisch aan), praktische bewakingscamera's en nog veel meer
- Scenario's: bijv. licht en elektrische apparaten in-/uitschakelen via een draadloze contactdoos
- Betrouwbare veiligheid voor uw thuis: Dag en nacht, geruststellend veilig

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - centrale

Aantal draadloze zones	32
Aantal gebeurtenissen	1.000
Afmetingen	195 x 130 x 34 mm
Alarmering	Pushbericht / akoestisch waarschuwingssignaal
Batterij - GRS-type	18650
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - looptijd	max. 20 uur
Batterij - type	2 x 18650 lithium (oplaadbaar)
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	130 mm
Brutogewicht	0,756 kg
Display	LED
Hoogte	34 mm
Ingebouwde sirene	< 90 dB
Kleur	wit
Lengte	195 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 3 von 4

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - centrale

Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,54 kg
Noodstroomvoorziening	Ja
Ondersteunde IP-camera's	ABUS PPIC31020, PPIC42520, PPIC44520, PPIC46520, PPIC9100, PPIC52520, PPIC54520
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Software	App: Smartvest Pro
Stekkertype	DC-connector: 3,5 x 1,35mm
Voedingsspanning AC	100 - 240 V
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11,3 dBm
EAN	4003318867798

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze openingsmelder

Afmetingen	78 x 28 x 11 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - type	CR2032 (3V)
Behuizingmateriaal	Kunststof
Brutogewicht	0,088 kg
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,055 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Stroomopname	0,014 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11.3 dBm
EAN	4003318419089

Smartvest Pro draadloos alarmsysteem & app - Starterset

Art.-Nr. FUAA45000

Seite 4 von 4

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze afstandsbediening

Afmetingen	69,5 x 28 x 8 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)
Batterijtype	Uitwisselbaar
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	20
Brutogewicht	0,031 kg
Display	LED
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,013 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Stroomopname stand-by	0,01 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Zendbereik	max. 100 m
Zendvermogen	11,3 dBm
EAN	4003318419010