

Smartvest Pro draadloos bedieningspaneel

Art.-Nr. FUBE45010

Seite 1 von 2



Stevig bevestigd voor bediening ter plaatse

Het alternatief voor afstandsbediening en app: Dit draadloze wandbedieningspaneel met codepaneel en chiplezer is altijd beschikbaar om uw draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem te bedienen.

Is de batterij van uw smartphone leeg? Afstandsbediening kwijt? Geen probleem met dit draadloze Smartvest Pro-bedieningspaneel: Het is er altijd om het alarmsysteem te bedienen door een code in te voeren of de Smartvest Pro ID-sleutelhanger te gebruiken. Met de Smartvest Pro-app stelt u in een handomdraai de autorisaties voor verschillende gebruikers in. Voor ambachtslieden bijvoorbeeld ook met afgestemd tijdschema.

Het stijlvolle bedieningspaneel kan in een handomdraai worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de gang bij de toegangsdeur. Natuurlijk hebt u bij activering genoeg tijd om uw huis te verlaten of om uw alarmsysteem uit te schakelen als u binnenkomt.

Een andere praktische functie van het bedieningspaneel als er minstens één bewoner thuis is: In de Smartvest Pro-modus "intern geactiveerd" worden alle geïntegreerde bewegingsmelders gepauzeerd. Overdag, 's avonds of 's nachts: Zo kunnen alle bewoners zich binnenshuis vrij bewegen, terwijl bijvoorbeeld alarm-magneetcontacten op deuren en ramen beschermen tegen inbraak. Het draadloze Smartvest Pro-bedieningspaneel is altijd bij de hand om de belangrijkste functies van het beveiligingssysteem te bedienen (activering, interne activering, deactivering en directe alarmactivering). Voor een geruststellende veiligheid thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- Optioneel Smartvest Pro draadloos bedieningspaneel voor het in- en uitschakelen van het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem (via cijfercode of chipsleutel)
- Verlichte toetsen voor optimale leesbaarheid
- Duidelijke feedback bij elke interactie (visueel en akoestisch indien gewenst)

Smartvest Pro draadloos bedieningspaneel



Art.-Nr. FUBE45010

Seite 2 von 2

- Toegang kan individueel worden geregeld volgens tijdschema (bijv. voor ambachtslieden, gasten, schoonmaakpersoneel)
- Speciale knop voor het activeren van het paniekalarm (met beveiliging tegen onbedoelde activering)
- Beveiligd tegen losbreken/sabotage (activeert alarm)
- Eenvoudige installatie (schroeven en wandpluggen inbegrepen), bijv. in de gang bij de voordeur
- Gemakkelijk vervangbare batterijen meegeleverd, bediening ook mogelijk via standaard netadapter met USB-C stekker (5 volt, 2 ampère)

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloos bedieningspaneel

Afmetingen	147,5 x 89 x 30 mm
Alarmering	Ja
Batterij - GRS-type	AA
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	AA (1,5V)
Behuizingmateriaal	Kunststof
Brutogewicht	0,379 kg
Display	LED
Geluidsdruk	75 dB
Kleur	wit
Lezertype	Chipsleutellezer en code-invoer
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,263 kg
Proximitysleutel	8 Smartvest Pro ID-sleutelhanger
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Stekkertype	Type C USB
Stroomopname stand-by	0,1 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Voedingsspanning DC	5 V
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11.3 dBm