

Smartvest Pro draadloze trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM45000

Seite 1 von 2



Fijngevoelige sensoren voor ramen, deuren etc.

Probeert iemand een raam in te slaan, een kunstwerk of andere waardevolle spullen te stelen? Als deze gevoelige trillingsmelder zich ter plaatse bevindt, wordt dit onmiddellijk opgemerkt.

In het ideale geval worden indringers gestopt zodra ze proberen in te breken, bijvoorbeeld als ze via een raam proberen binnen te dringen. De alarmbellen moeten echter op zijn laatst gaan rinkelen als het om waardevolle voorwerpen gaat.

De draadloze Smartvest Pro-trillingsmelder reageert gevoelig en betrouwbaar op trillingen van bijvoorbeeld vensterglas, waardoor er meteen een alarm afgaat. Dit omvat pushberichten voor aangesloten gebruikers via de Smartvest Pro-app. De gevoeligheid van de melder kan in drie stappen worden ingesteld. Objecten zoals een kluis of een kunstwerk kunnen ook slim en effectief worden bewaakt. De batterijen gaan lang mee en zijn eenvoudig te vervangen. Voor een geruststellende veiligheid thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- De draadloze Smartvest Pro trillingsmelders worden op ramen, voordeuren, terrasdeuren, voorwerpen etc. geplaatst en detecteren en melden op betrouwbare wijze trillingen
- Ter bescherming tegen inbraak en diefstal
- Activeert het alarm en start alle individueel geconfigureerde scenario's in combinatie met het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem
- Gevoeligheid instelbaar in drie niveaus
- Optionele comfortfunctie, bijv. "als kelderdeur beweegt, gaat het licht aan" in combinatie met de draadloze Smartvest Pro-contactdoos en een gangbare staande lamp
- Eenvoudige installatie (met zelfklevende pad of schroeven en pluggen, alles inbegrepen), kan ook vrij op een object worden geplaatst (zoals een kluis of kunstwerk)

Smartvest Pro draadloze trillingsmelder

Art.-Nr. FUEM45000

Seite 2 von 2

- Gemakkelijk vervangbare batterijen inbegrepen

Technische gegevens - Smartvest Pro draadloze trillingsmelder

Afmetingen	73 x 27 x 10 mm
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - type	CR2032 (3V)
Batterijtype	Uitwisselbaar
Behuizingmateriaal	Kunststof
Brutogewicht	0,051 kg
Kleur	wit
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10 %
Nettogewicht	0,019 kg
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868,3 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Stroomopname stand-by	0,014 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Zendbereik	max. 100m (afhankelijk van installatielocatie) m
Zendvermogen	11.3 dBm