

Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 1 von 3



Twój multitalent

W 100% bezprzewodowa kamera akumulatorowa ABUS WLAN jest idealna do zastosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz bez gniazdka lub zasilania. Również praktyczne, bo w pełni automatyczne: Dzięki zintegrowanej diodzie LED o białym świetle uzyskuje się szczegółowe kolorowe obrazy nawet w nocy, a przy tym intruzy są odstraszeni przez jasne światło.

Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć swój dom, porozmawiać z kurierami, czy też rzucić okiem na swoje dzieci, zwierzęta lub dziadków: Nawet początkujący użytkownik bez problemu poradzi sobie z uruchomieniem tej kamery akumulatorowej. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację mobilną App2Cam Plus i przejść krok po kroku przez automatycznie uruchamiającą się konfigurację.

Umieść stację bazową w budynku i w zasięgu WLAN przy wolnym gniazdku elektrycznym; najlepiej pomiędzy routerem a kamerą akumulatorową - w ten sposób rozszerzasz sieć WLAN i zapewniasz najlepszy odbiór. Teraz włóż do stacji bazowej zwykłą kartę microSD (maks. 128 GB, wyposażenie dodatkowe) - to na niej będą przechowywane wszystkie dane wideo, w formie zaszyfrowanej i bez dodatkowych kosztów.

Dzięki innowacyjnej koncepcji uchwytów, kamerę można w razie potrzeby szybko i mocno zamocować na ścianie i precyzyjnie ustawić. Szeroki kąt widzenia kamery oznacza, że zawsze masz dobry przegląd sytuacji.

Aplikacja pokazuje obrazy na żywo i nagrania; możesz również użyć jej do wprowadzenia swoich osobistych ustawień. Gdy kamera wykryje ruch lub gdy akumulator będzie na wyczerpaniu, automatycznie otrzymasz odpowiednie powiadomienia push. Czas pracy na akumulatorze wynosi do 6 miesięcy (w zależności od warunków na miejscu); pełne naładowanie akumulatora zajmuje zaledwie 4 godziny. Przez cały rok odporna na warunki atmosferyczne kamera bez problemu wytrzyma deszcz, śnieg i silne światło słoneczne.

Technologie

- W 100% bezprzewodowa kamera WLAN do monitoringu, akumulator, powiadomienie push w przypadku alarmu o ruchu, Full HD, kolorowy obraz nawet w nocy, stacja bazowa i bezpłatny dostęp poprzez aplikację mobilną App2Cam Plus
- Elastyczne rozmieszczanie na zewnątrz i wewnątrz dzięki akumulatorom i WLAN; obudowa odporna na warunki

Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 2 von 3

atmosferyczne (IP65); można umieścić na półce w pomieszczeniu, a na zewnątrz w praktycznym uchwycie z głowicą kulową (zamiast magnesu)

- Praktyczna stacja bazowa zwiększa zasięg WLAN (optymalnie umieszczona między routerem a kamerą akumulatorową w wolnym gniazdku); karta microSD (wyposażenie dodatkowe, do 128 GB) umożliwia bezpośredni zapis nagrań (bez chmury, bez abonamentu)
- Szybka gotowość do pracy dzięki prostemu uruchamianiu (za pomocą kreatora aplikacji w kilka minut); szyfrowany dostęp we własnej sieci WLAN i zdalnie do livestreamu, pamięci oraz wszystkich funkcji (czujnik ruchu/czujnik PIR, białe światło LED itp.)
- W pełni automatyczne wykrywanie ruchu, powiadomienia push i nagrania (reaguje niezawodnie na ciepło ciała i ignoruje ruchy np. gałęzi/liści)
- Inteligentne zarządzanie akumulatorem; czas pracy na akumulatorze do 6 miesięcy (przy ok. 4 nagraniach/dostępach dziennie; czas pracy na zmniejsza się przy częstszym/dłuższym użytkowaniu, upale/mrozie lub większej odległości od stacji bazowej)
- Dostrzegaj ważne szczegóły przez cały rok, przy każdej pogodzie, nawet w ciemności na kolorowych obrazach dzięki emitującej białe światło diodzie LED, Full HD (1080p, 2 megapiksele) i szerokiemu kątowni widzenia 120 stopni
- Wystarczy jedno stuknięcie w aplikacji i uaktywnia się funkcja interkomu, aby szybko w kilku słowach wyjaśnić sytuację na miejscu (dwukierunkowy dźwięk przez głośnik i mikrofon)
- Czarna kamera, pasująca do ciemnych, jak i drewnianych oraz czerwonych ceglanych elewacji
- ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatybilność z bezprzewodowym alarmem Smartvest

Dane techniczne - Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie

Dane techniczne - Stacja bazowa ABUS WLAN dla kamery akumulatorowej WLAN

Częstotliwość odświeżania obrazu	15
Głośnik	85dB @ 10cm
Kanały wideo Razem	2
Kolor	czerń / białe
Kompresja audio	PCM
Kompresja wideo	H.264
Liczba kanałów	2
Liczba użytkowników	3
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa brutto	0,046 kg
Materiał obudowy	plastik
Min. temperatura pracy	-10 °C

Kamera akumulatorowa ABUS WLAN ze stacją bazową

Art.-Nr. PPIC90000B

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Stacja bazowa ABUS WLAN dla kamery akumulatorowej WLAN

Min. wilgotność	10%
Nośnik pamięci	karta microSD do 128 GB
Pobór mocy	180 mA
Przepływność audio	128kbps
Szyfrowanie	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Tryby rozdzielczości	VGA / 720p / 1080p
Tryby zapisu	max. 1080P
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Wyjście wideo	VGA / 720p / 1080p
Wymiary	54 x 101 x 15 mm
Zakres częstotliwości	2,4 GHz
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zdarzenie podstawowe	PIR Wykrywanie ruchu / Ręczny
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
EAN	4003318879142